

Fiche technique

Incubateurs réfrigérés à agitation orbitale

Incubateurs réfrigérés à agitateur orbital, régulation de 0 à 70 °C, amplitude de 20 mm et agitation réglable jusqu'à 220 tr/min.



Vue extérieure représentative. Agitateur intérieur ; dimensions, clayettes et capacité selon modèle.

Points clés

30 segments et 99 cycles

Six vitesses et réfrigération variable

Porte intérieure vitrée, serrure et deux passages

Configuration standard

Chambre inox, LCD, 30 segments/99 cycles, six vitesses, porte intérieure vitrée, serrure, mot de passe, deux passages de 30 mm, réfrigération variable, alarme thermique et mémoire. La prise auxiliaire intérieure de 220 V ne définit pas l'alimentation secteur. Lampe d'observation fournie. Agitateur orbital de 20 mm, réglable jusqu'à 220 tr/min.

Accessoires en option

Confirmez supports de fioles et clayettes au devis. Les capacités indiquent des montages alternatifs, non simultanés. Logiciels et validation non fournis de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	0-70 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation : chauffage	±0.5 °C
Fluctuation : refroidissement	±0.7 °C
Homogénéité à 37 °C	±1 °C
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Vitesse maximale	220 rpm
Amplitude d'agitation	20 mm
Charge par clayette	15 kg

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum	Dimensions de l'agitateur (mm)
PT-INC-021	1050	2/4	420 × 320 × 200
PT-INC-022	1150	4/6	420 × 320 × 200
PT-INC-023	1400	4/6	500 × 500 × 200

Informations techniques

Modèle	Capacité : mL × quantité
PT-INC-021	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-022	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-023	100×30 / 250×16 / 500×12 / 1000×9 / 2000×4

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-021	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-022	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-023	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.